



Gipsy Silentio

Überwachung per SMS, einfach realisiert

Mit Gipsy Silentio erwerben Sie ein Gerät zur Überwachung von Türen und Fenstern in Ihrem Gartenhaus oder ähnlichen Anlagen. Eine optionale Erweiterung erlaubt auch die Überwachung der Raumtemperatur. Gipsy Silentio ist ein einfach zu installierendes Gerät, das durch die Kommunikation über das Handy-Netz mittels SMS und dem geringen Energieverbrauch eine ideale Lösung für die Fernüberwachung von abgelegenen oder auch selten besuchten Anlagen, wie einem Gartenhaus, einer Ferienwohnung oder eines Wohnwagens darstellt.

Die gesamte Kommunikation des Gerätes geschieht durch Senden und Empfangen von SMS Meldungen über das GSM Netz. Dazu benötigt das Gerät eine normale SIM Karte mit oder ohne PIN-Nummer, die im Lieferumfang nicht enthalten ist.

Zur Inbetriebnahme des Gipsy Silentio sind nur drei einfache Schritte notwendig. Zuerst müssen Sie das Konfigurationsprogramm auf Ihrem PC installieren, einige Grundeinstellungen vornehmen und in das Gerät laden. Diese Einstellungen betreffen im wesentlichen die Handynummer, an die die Meldungen verschickt werden sollen. Die Überwachungseinstellungen sind bereits vordefiniert, können von Ihnen aber auch selbst angepasst werden. Das wäre z. B. der Fall, wenn Sie auch noch eine Temperaturüberwachung vornehmen wollen. Im zweiten Schritt installieren Sie die Tür- und Fensterkontakte sowie den Schlüsselschalter und montieren das Gerät. Anschließend verbinden Sie alle Leitungen mit dem Gerät und nehmen es in Betrieb. Schon ist Ihr Gartenhaus optimal geschützt.

Lieferumfang

Gipsy Silentio wird vorkonfektioniert geliefert.

Im Set enthalten sind:

- 1 Gipsy LP, eingebaut in sicheres Gehäuse zur Wandmontage
- Steckernetzteil und 1 Akku mit 1,3 Ah
- 3 Reed-Kontakte, zur Überwachung von Tür und Fenstern
- 1 Schlüsselschalter zur ‚scharf‘-Schaltung des Geräts
- 1 Null-Modem-Kabel zum Anschluss an den PC
- 1 CD mit Gerätesoftware, Konfigurationstool und Dokumentation

Optional: ist ein PT1000 Temperaturfühler erhältlich.

Die Vorkonfektionierung gibt die Anschlüsse der Kontakte und des Schlüsselschalters vor:

digitaler Eingang (DE) 1 - Fensterkontakt

digitaler Eingang (DE) 2 - Türkontakt

digitaler Eingang (DE) 3 - Schlüsselschalter.

- **Überwachung von Tür- und Fensterkontakten**
- **Alarmierung per SMS**
- **Optionale Überwachung der Raumtemperatur**
- **einfache Überwachung auch abgelegener Anlagen**
- **geringer Energieverbrauch**
- **gesichert gegen Spannungsausfall**

Technische Daten

Eingänge

Digitale Eingänge 4 x 24 V, potentialfrei (auch als Zähler verwendbar)

Analoge Eingänge 2 x 0 – 10 V

Temperaturmessung 2 x PT1000

Ausgänge

Digitale Ausgänge 2 x elektronischer Schalter

GSM Adapter integriert, mit Antenne

PC Verbindung

Serielle Schnittstelle RS 232

Spannungsversorgung

Spannung 24 V DC

Netzausfallpufferung Akku 1,3 Ah

Abmessungen und Umgebungsanforderungen

Gehäuse geschlossen, Wandmontage

Schutzklasse IP65

Maße 180 x 250 x 90 [mm]

Betriebstemperatur 0 – 50 °C

Parametrierung

Windows PC Programm GLPconfig

Best.-Nr.

Gipsy Silentio (Komponenten wie angegeben)

P.ML3011B

Weiteres Zubehör

PT 1000 Sensor mit 3 m Anschlusskabel

P.ZB0011

3 x Reed-Kontakte für Fenster- und Türüberwachung

P.ZB0021

externe Antenne mit 1,5 m Anschlusskabel

P.TK0016